

C16-3400

PROCAP BOOSTER

12V



Bezakumulatorowa seria PROCAP wykorzystuje najwyższej jakości, najmocniejsze ultrakondensatory. Zapewnia bardzo dużą moc w najtrudniejszych warunkach rozruchu. Niska masa i bardzo szybkie ładowanie umożliwiają profesjonalistom wykonywanie nieograniczonej liczby rozruchów dziennie.

ALARM ODWROTNEJ POLARYZACJI

Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna informuje o błędnym podłączeniu zacisków.

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA LED

Przycisk TEST pozwala łatwo sprawdzić poziom naładowania boostera oraz przetestować alternator pojazdu.

PRZELĄCZNIK ON/OFF

Łatwy w obsłudze przełącznik ON/OFF zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.



Model

C16-3400

Napięcie (V)

12

Szczytowy prąd rozruchu (A)

10000

Liczba akumulatorów

0

Lokalizacja bezpiecznika

Zacisk

Bezpiecznik (A)

500

Wymiary urządzenia (cm)

55x35x21

Przekrój przewodów (mm²)

25

Długość przewodów (cm)

158

Waga urządzenia (kg)

11,5

Napięcie ładowania (V)

14,4

Prąd ładowania (A)

3

Rodzaje pojazdów



Dystrybutor:

Badek FW

Parkowa 17B

55-080 Mokronos Dolny

www.badek.pl



LEMANIA ENERGY
Switzerland +